



ERMES

COMUNICATORE TELEFONICO

ERMES è il dispositivo sviluppato da LOQED utile a comandare a distanza, tramite SMS, App o chiamate vocali, sistemi di sicurezza ed apparati elettrici.

Disponibile nella versione a tastiera o touch-screen, è dotato di due rubriche, di un moderno sintetizzatore vocale, di un efficace rilevatore di jammer e di un contatto di anti-sabotaggio.

ERMES, studiato per i sistemi di sicurezza, è nel contempo così semplice da configurare che può essere utilizzato anche per numerose altre applicazioni (antincendio, condizionatori, apri-cancello, ecc)..

-  4 Ingressi universali
-  3 Uscite (1 a relè)
-  10 Numeri in rubrica principale
-  1000 Numeri in rubrica secondaria
-  Gestione SIM prepagate
-  Pensato, ingegnerizzato e prodotto in Italia

EQUIPAGGIAMENTO

ERMES-KB

TASTIERA NUMERICA

ERMES-TS

DISPLAY TOUCH-SCREEN

		ERMES-KB	ERMES-TS
INGRESSI	Ingressi generici	4 Positivo/negativo a dare/mancare – Allarme/Domotico	
	Ingresso blocco	1 Positivo/negativo a dare/mancare	
USCITE	Uscite generiche	3 1 a relè, 2 a negativo – Monostabili (1-9 secondi)/Bistabili	
	Uscita “di guasto”	1 Open-collector, attiva quando è pregiudicata la corretta comunicazione GSM	
RUBRICA PRINCIPALE	Dimensione	10 numeri	
	Funzioni	Selezione ingressi per chiamate vocali/SMS Selezione uscite da attivare con squillo Gestione da remoto	
RUBRICA SECONDARIA	Dimensione	1000 numeri	
	Funzioni	Commutazione uscita tramite squillo (apricancello)	
	Gestione rubrica	SMS	Display (da locale) SMS (da remoto)
EVENTI	Ingressi	Singolo evento (ingressi “tipo allarme”) Entrambi gli eventi (ingressi “tipo domotico”)	
	Generici <i>solo primo numero</i>	Attacco jammer al ripristino del collegamento GSM (se abilitato) SIM in scadenza Credito residuo sotto soglia (se abilitato) Credito attuale (su richiesta) Messaggio periodico (se abilitato)	
GESTIONE DA REMOTO	Uscite	Commutazione uscite (SMS/voce)	
	Ingressi	Stato degli ingressi (SMS/voce)	
GESTIONE SIM	Scadenza	Data di scadenza (aggiornata automaticamente alla ricarica)	
	Credito	Rilevazione automaticamente del credito residuo* Messaggio di credito sotto soglia* <i>* per i maggiori operatori italiani</i>	
APP ERMES	Caratteristiche	Comunicazione tramite SMS (no SIM dati) Gestione di più ERMES dalla stessa app Visualizzazione grafica intuitiva degli ingressi e uscite Invio comando attivazione uscite	
VARIE	Codice di accesso	Utente ed installatore a 5 cifre	
	Data e ora	Aggiornamento automatico tramite SMS	
	Personalizzazione messaggi	SMS	Display SMS
	Chiamata vivavoce	SI	
	Aggiornamento software	Tramite porta RS232/USB e cavetto dedicato	
	Sabotaggio	Contatto libero aperto in caso di distacco del contenitore dalla parete* <i>*con dispositivo opzionale</i>	
	Alimentazione	Ingresso DC: 9-15V	
	Consumo elettrico in DC	Massimo 330mA (durante una chiamata)	
	Contenitore	Plastico ABS (84x124x30mm)	
Installazione contenitore	A parete		

Il nostro reparto Ricerca&Sviluppo lavora costantemente al miglioramento qualitativo dei prodotti, può quindi accadere che le specifiche tecniche su riportate possano essere soggette a modifiche senza preavviso.

