



# VESTA5

## SISTEMA ANTINTRUSIONE

**VESTA5** è il sistema di allarme antintrusione dalle eccezionali prestazioni ideale per piccole e medie installazioni.

**VESTA5** gestisce fino a 5 linee/sensori e tutte le operazioni di attivazione e disattivazione possono essere effettuate localmente tramite il lettore di chiavi.

Nella versione **VESTA5G4**, il comunicatore 4G integrato permette da remoto, attraverso il proprio cellulare, con telefonate, SMS e servizio Loqed Cloud.

-  5 Linee + 24H
-  2 Uscite programmabili
-  4G integrato (SMS, voce, Cloud)
-  Pensato, ingegnerizzato e prodotto in Italia



VESTA5 G4	GSM
	INTEGRATO
VESTA5	ESTERNO SU BUS

## Caratteristiche tecniche principali

	VESTA5	VESTA5G4
<b>CENTRALE</b>	Linee su scheda centrale Sensori compatibili Linea AS Linea KEY Sabotaggio Gruppi/Parziali Modalità linee Ingressi ausiliari <b>Uscite non programmabili</b> <b>Uscite programmabili</b> Dispositivi bus compatibili Numero chiavi Registro eventi Batteria Contenitore Collegamento Codice Segreto Connessione Cloud (dati) Numeri in rubrica Notifiche voce Notifiche push e SMS Gestione da remoto Gestione SIM prepagate	<b>5</b> + linea <b>KEY</b> + linea <b>AS</b> (24H) <b>NC</b> (anche di tipo impulsivo/inerziale) Di tipo bilanciato (6.8kΩ) Di tipo NC, impulsivo per l'attivazione e la disattivazione del sistema Apertura contenitore, Linea AS, Scomparsa dispositivo bus <b>3</b> Istantanee o ritardate 1 impulsivo per armare/disarmare il sistema <b>4</b> (allarme positivo/negativo, allarme contatto pulito, sirena interna) <b>2</b> 1 relè, 1 open-collector CRONOKEY4 (max 8) G4PLUG-F (su bus) (max 1) <b>10</b> <b>1000</b> eventi Al piombo fino a 7Ah, caricabatteria integrato (controllo intelligente) Plastica (275mm x 220mm x 80mm) Esterno su bus (G4PLUG-F5) Integrato <b>5</b> cifre Sicura grazie al protocollo TLS v1.2 e ad un certificato digitale unico. <b>10</b> <i>Allarmi intrusione e sabotaggio (con indicazione della linea)</i> Allarmi intrusione e sabotaggio (con indicazione della linea) – Attivazione/disattivazione gruppi – Mancanza rete elettrica – Anomalia batteria – SMS periodico – Scadenza SIM – Credito sotto soglia – Mancanza comunicazione con centrale Stato gruppi – Stato linee – Registro Eventi (solo Cloud) Attivazione/disattivazione gruppi – Abilitazione/disabilitazione singole linee Data di scadenza SIM (con incremento automatico alla ricarica) Rilevazione automatica del credito residuo Notifica credito basso (sotto soglia) <i>Queste funzionalità dipendono dall'operatore telefonico e dal tipo di SIM</i>
<b>4G integrato/G4PLUG-F5</b>		
<b>CRONOKEY4</b>	Spie luminose Chiavi Operazioni Visualizzazione Contenitore	<b>4</b> Una per ogni gruppo più presenza linee disabilitate Di prossimità (senza contatto e senza batteria) Associazione gruppi personalizzati Armare/disarmare in modo totale/parziale Gruppo pronto all'inserimento, Gruppi armati, Linee disabilitate Plastic traslucido con aggancio universale porte RJ45

Il nostro reparto Ricerca&Sviluppo lavora costantemente al miglioramento qualitativo dei prodotti, può quindi accadere che le specifiche tecniche su riportate possano essere soggette a modifiche senza preavviso.

